

### **BENZINSKI GENERATOR**

*Snažan, robustan i kompaktan...*

**ROHS 2**

Directive 2011/65/EU & Directive 2015/863/EU

**EURO 5**

*Generatori A-iPower pružaju čistu, dugotrajnu i stabilnu energiju kompaktnom, manjem i lakšem paketu. Izvrstan je za vaše aktivnosti na otvorenom kao što su izleti, kampiranje, nautika, zabave na otvorenom ali i za teške uvjete poput gradilišta ili poljoprivrede gdje se traži dug i pouzdan rad odnosno gdje Vam je potrebna električna energija neovisna od električne mreže.*



*A-iPower sa najvećim spremnicima goriva u klasi osigurava da dugotrajno koristite čistu energiju koja je jednako pouzdana kao i struja koju dobivate iz utičnica kod kuće. A-iPower generatori opremljeni su uređajima za automatsku regulaciju napona (AVR) čime osiguravaju pouzdanu električnu energiju za sve vrste uređaja s AC motorima ali i za preciznu elektroniku kao što su televizori, tableti, prijenosna računala, digitalni satovi, električni medicinski uređaji i druga osjetljiva oprema.*

### **OSNOVNE KARAKTERISTIKE**

Nazivna snaga	5000W
Maksimalna snaga	5500W
Napon	230V
Frekvencija	50Hz
Maksimalna struja	21,7A

# A5500E

## ELEKTRIČNI START

Napredni modeli A-iPowera sposobni su za start pomoću električnog pokretača: pokrenuti generator samo okretom ključa.




## DIGITALNI DISPLEJ

Digitalni zaslon visokog kontrasta čitljiv čak i po sunčanom danu: Napon, Frekvencija, Radni sati.



## POUZDANI MOTORI

Svi motori su visokotehnološki čime čine generatore električne energije pouzdanim, laganim i kompaktnim. Idealno uravnotežen uz maksimalnu izlaznu snagu uz niske vibracije.



## ALTERNATOR

Alternator sa 100% bakrenim zavojnicama niskog otpora i posebnim električnim čelikom osigurava optimalnu transformaciju energije uz minimalne gubitke snage.




## RUČKE I KOTAČI

Agregat je opremljen integriranom preklopnom ručkom i kotačima čime premještanje Vašeg generatora postaje lakše i jednostavnije nego ikada.



## SIGURNOST I UDOBNOST RADA

A-iPower proizvodi imaju napredne sigurnosne funkcije koje sprječavaju oštećenje vašeg generatora i priključenih električnih uređaja: isključenje s niskim uljem, elektroničko preopterećenje i zaštitu od kratkog spoja.



## ATS FUNKCIJA

A serije generatora iPower opremljeni su konektorom za spajanje ATS ormarića čime Vaš agregat može postati automatsko rezervno napajanje.



## AVR

Automatski regulator napona (AVR) osigurava preciznu transformaciju energije iz sinkronog alternatora u izlazne utičnice s preciznim naponom od 230V.



## ATS ORMARIĆ \*

Opremljen je svjetlosnim indikatorima stanja kućne mreže, generatora, automatskog moda i greške generatora. Jednostavnim pritiskom na tipku Vaš agregat može biti u automatskom ili manualnom modu.

U ATS su ugrađeni mrežni i generatorski sklopnici koji prebacju teret s mrežnog napajanja u slučaju nestanka el. energije na agregat, odnosno vraćaju teret s agregata na mrežu i isključuju agregat nakon povratka el. energije.



\*OPCIJA - Nije standardna oprema uz agregat i isporučuje zasebno.

# A5500E

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač	A-iPower
Brend	A-iPower
Paralelni izlaz	Ne
Razina buke dB(A)7m	96
ATS funkcija	Da
Digitalni displej	Da
AC euro utičnice	230V/16A x 2 / 2P+T CEE 230V 32A IP44 x 1
USB / Auto upaljač utičnica	5V-12V/ 1A
Generatorski osigurač	22A
Termička zaštita	16A x 2 / 22A x 1
Gašenje kod niske razine ulja	Da
Zaštita od preopterećenja	Da
Težina (transportna/neto)	96,5/90,5
Dimenzije (DxŠxV)	730x560x640mm
Maksimalna snaga (kW)	5,5
Nazivna snaga (kW)	5,0
Napon / Frekvencija	230V/50Hz
Vrsta motora / Zapremina motora	OHV / 389CC
Tip motora	SC390
Preporučeno ulje	SAE10W – 30
Zapremina spremnika za gorivo	40L
Način pokretanja	Električni start / Start na potez
Komplet za održavanje*	Da
Klasa zaštite	IP23
Indikator ulja	Da
Autonomija rada (sati)	100% teret 11 sati; 50% teret 16,5 sati



MAG COMMERCE d.o.o.,  
Maršala Tita 6, Šenkovec, 40000 Čakovec  
HRVATSKA (CROATIA)  
Web: [www.mag-commerce.com](http://www.mag-commerce.com)  
e-mail: [info@mag-commerce.com](mailto:info@mag-commerce.com)

**MAG COMMERCE servisni centri:**  
Maršala Tita 6, Šenkovec  
40000 Čakovec  
Tel: +385 40 343 700

Sesvetska cesta 86  
10360 Sesvete  
Tel: +385 1 204 94 52

Ivana Pavla II 227  
21216 Kaštel Stari  
Tel: +385 21 343 700

Find Your Power...  
**iPOWER**

